

DCN-DDI kétrésztvevős illesztő

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kétrésztvevős mód két mikrofon, valamint két szavazási és kártyapanel számára
- ▶ Két mikrofon/vonali bemenet
- ▶ Fejhallgató- és hangszórókimenetek
- ▶ Többféle rögzítési lehetőség
- ▶ Belépési/kilépési regisztráció használata

A kétrésztvevős illesztő asztalra építhető egyéni megoldásokhoz használható. A süllyesztett kivitel számos funkció biztosítását teszi lehetővé, alkalmassá téve a készüléket elnöki és résztvevői használatra is. Ilyen funkció például a szavazópanel csatlakoztatása kártyaolvasóval vagy anélkül (DCN-FVCRD és DCN-FV). Ezen felül két külön hangbemenet van, melyek vonali bemenetként is használhatók. Minden bemenethez hozzárendelhető a székszám, így a DCN-DDI két résztvevői helyet is ki tud szolgálni.

A kétrésztvevős illesztő beállítható résztvevői egységként, kétrésztvevős, elnöki és bemeneti/kimeneti egységként vagy külső mikrofonként való használatra. A külső mikrofon a konferenciateremben van elhelyezve, és automatikusan bekapcsol, amikor egyik résztvevői egység vagy elnöki egység mikrofonja sem aktív. Így a tolmácsok állandó hangkapcsolatban maradnak a konferencia helyszínével.

Főbb funkciók

- A hangszórókimenet a hozzá tartozó bemenet bekapcsolásakor kikapcsol
- Az egység szabadon álló módon asztalra szerelhető, falra rögzíthető, vagy diszkréten beépíthető az asztallapba, székkarfába stb.

- Az egység alkalmas kézi mikrofonokkal (DCN-FHH) vagy csatlakoztatható mikrofonokkal (DCN-MICS, DCN-MICL) való használatra mikrofon-csatlakoztató (DCN-FMIC) és mikrofonvezérlő panellel (DCN-FMICB)
- Az egység ezen felül csatlakozást biztosít egy belső kommunikációs kézibeszélő (LBB 3555/00) számára.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Bemenetenként három kapcsoló az alábbi lehetőségekkel:
 - Mikrofon- vagy vonalválasztás
 - Aszimmetrikus mikrofonbemenet, szimmetrikus mikrofon-/vonalbemenet vagy szimmetrikus mikrofonbemenet fantom tápegység kiválasztással
 - Bemeneti csillapítás kiválasztása: 0, 6, 12 vagy 18 dB +/- 3 dB bemeneti szint finombeállító potenciométer, bemeneti csatlakozásonként
- Távvezérlő-bemenetek (kapcsolók) és kimenetek (LED-ek) a DCN-mikrofonokhoz és vezérlőpanelekhez illeszkedve
- Válthat a különböző DCN-DDI módok között:
 - Kétrésztvevős
 - Elnöki
 - Kétrésztvevős, egy mikrofon
 - Kétrésztvevős, némított hangszórók
 - Egyrésztvevős
 - Belépés/Kilépés
 - Külső mikrofon

**Figyelem**

A belépés/kilépés mód használatához számítógépes vezérlőszoftverre van szükség.

Csatlakozások

- Két RJ11 csatlakozó a DCN-FMIC mikrofonvezérlő panel, a DCN-FPRIOB elsőbbségi panel, a DCN-FV szavazópanel és a DCN-FVCRD szavazó- és kártyapanel számára
- RJ11 csatlakozó az LBB 3555/00 belső kommunikációs kézibeszélő számára
- Két szimmetrikus hangbemenet a vonali (0 dB) vagy mikrofon- (-60 dB) forrásokhoz, fantom tápegységgel vagy anélkül (2 x nyolcpólusú, 262° DIN-típusú aljzat)
- Hatpólusú koaxiális csatlakozó a hurkolt rendszerkábelezéshez
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú koaxiális csatlakozóban végződik
- Két 3,5 mm-es sztereóaljzat biztosítja a kapcsolatot a fejhallgatókkal vagy a hangszórópanellel (DCN-FLSP).

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk**Mechanikai jellemzők**

Szerelés	Falra, asztal vagy ülés alá, karfába vagy kábelcsatornába
Méreték (ma x szé x mé) (kábelek nélkül)	35 x 100 x 170 mm
Tömeg	500 g
Szín	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ**DCN-DDI kétrésztvevős illesztő**

süllyesztett kivitelű egység a szokásos megoldásokhoz
Rendelésszám **DCN-DDI**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu